



Alimentatore LED dimmerabile DALI/1-10V/Push

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Modello SLBOX60D: Ingresso DALI +Push (con memoria di stato)
- Modello SLBOX601: Ingresso 1-10V+Push (NO memoria di stato)
- Comando della luce - accensione, regolazione e spegnimento - con uno o più pulsanti
- Possibilità di sincronizzare più alimentatori
- Uscita in tensione costante 24V PWM
- Morsetti rapidi e doppio connettore di uscita
- Alimentazione: 100÷250V/AC - Uscita stabilizzata

Dimmable LED Driver DALI/1-10V/Push

- For independent use - IP20 - Insulation class II
- Type SLBOX60D: Input DALI +Push (state memory)
- Type SLBOX601: Input 1-10V+Push (NO memory)
- Light control - on, off and dimming - by one or more push-tons
- Possible synchronization of more drivers
- Output in steady voltage 24V PWM
- Fast terminals and double output connection
- Input voltage: 100÷250V/AC - Steady output.

Dimmbar LED-Treiber DALI/1-10V/Push

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Typ SLBOX60D: Eingang DALI + Push (Memory)
- Typ SLBOX601: Eingang 1-10V + Push (NO Memory)
- Lichtsteuerung - Ein/Ausschaltung und Dimmbarkeit - durch

Verbindung eines oder mehrerer Wipptaster

- Mögliche Synchronisierung von mehreren Led-Treibern
- Ausgang in Konstanzspannung 24V PWM
- Schnellklemmen und Doppelausgang.
- Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang.

Alimentation LED graduable DALI/1-10V/Push

- Alimentation indépendante - IP20 - Isolation classe II
- Modèle SLBOX60D: entrée DALI+Push (mémoire)
- Modèle SLBOX601: entrée 1-10V+Push (sans mémoire)
- Commande de la lumière - allumage, régulation et extinction - par un ou plusieurs boutons-poussoirs
- Possibilité de synchroniser plusieurs convertisseurs
- Sortie en tension constante 24V PWM
- Bornes rapides et double connecteur de sortie
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée.

Controlador Led con regulación DALI/1-10V/Push

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II
- Modelo SLBOX60D: entrada DALI+Push (memoria)
- Modelo SLBOX601: entrada 1-10V+Push (sin memoria)
- Control de iluminación - encendido, regulación y apagado - por uno o varios pulsadores
- Posibilidad de sincronización de más convertidores
- Salida en tensión constante 24V PWM
- Terminales rápido y salida con doble conector
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada.

Part number	V	OUTPUT@230V		OUTPUT@110V		Dimensions A x B x C
		I Max	Watt	i Max	Watt	
A40SLBOX60DB	24V	2,5A	60W	1,46 A	35W	314 x 30 x 21
A40SLBOX601B	24V	2,5A	60W	1,46 A	35W	314 x 30 x 21